

제품 특징 : Kewstick uno

- 활성 전압 영역이 감지되면 밝은 적색 LED로 표시
- 보다 정확한 감지를 위한 균형잡힌 감도
- 긴 배터리 수명

제품 특징 : Kewstick duo

- 충전부의 향상된 감지를 위한 특허받은 이중 감도 구조
- 배터리의 소모를 막기 위한 전원 On/Off 스위치
- 배터리의 수명을 연장하기 위한 오토 파워 오프 기능
- 올바른 작동 상태(녹색) 및 전압 존재(적색)를 나타내는 2색상의 LED 표시
- 올바른 작동 상태 및 전압 존재 경고를 음향으로 표시

사양

- BSEN 61010 CAT IV 600V
-  이중 절연 구조
- 작동 범위 : AC 90 – 600 V
- 작동 온도 : -10 ~ 50° C
- 최대 습도 : 90%

KEWTECH®

취급 설명서

Kewstick uno

사용하기 간편!



Kewstick duo

이중 감도 구조!



⚠ 안전에 관한 사용상의 주의

- 본 제품은 적절한 교육을 받은 유자격자가 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
- 균열 또는 기타 손상의 징후가 있는 경우, 제품을 사용하지 마십시오. 청소는 유기용제를 사용하지 말고, 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 지정된 전압 범위(AC 90 ~ 600V)의 전기 계통에서만 사용하십시오.
- 사용 전후에 항상 기지의 전원에서 올바르게 작동하는지 시험하십시오.
- 충전부로 미끄러지지 않도록 항상 본 설명서의 전면 표지의 사진과 같이 검전기를 단단히 잡고 사용하여 주십시오.
- 카테고리 등급의 무결성을 유지하기 위해 팁에 명시된 CAT IV 링이 전기장 안으로 넘어가도록 팁을 이동하지 마십시오.
- 유연 케이블을 테스트할 경우, 일반적으로 케이블의 꼬인 구조는 활선과 중성선의 전압 영역이 서로 상쇄되어 잘못 표시될 수 있으므로 케이블을 따라 팁을 이동하여 주십시오.
- 검전기는 철재 외함, 트렁킹, 도관 또는 SWA(Steel Wire Armoured) 케이블 내의 활선을 표시하지 않을 수 있습니다.
- 본 검전기는 상기의 지침에 따라 사용하여 주십시오.
- 의도하지 않은 다른 방식으로 사용해서는 안 됩니다.
- 배터리 장착 시, 올바른 극성을 확인하고, 현 배터리와 새 배터리를 혼용하지 마십시오. 현 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.
- 배터리를 소각하지 마십시오.

컬러 LED - 팁이 적색으로 점등하면, Kewstick이 활선 전압 영역을 감지했음을 의미합니다.



고정 버튼 - 펜(또는 이와 유사한 것)으로 아래로 누르고 커버를 뒤로 밀면 배터리 장착부가 나옵니다.
사용 배터리는 AAA 배터리 2개입니다. (신품 공급시 포함)
항상 양호한 품질의 알카라인 배터리를 사용하여 주십시오.

2색상 LED - 녹색이 점멸하고 신호음이 계속 울리면, 본체가 켜져 있고 올바르게 작동 중임을 나타냅니다. 적색이 점멸하고 경고음이 울리면 전압이 존재함을 나타냅니다.
- 배터리가 부족할 경우, 적색 및 녹색이 점멸합니다.



고정 버튼 - 펜(또는 이와 유사한 것)으로 아래로 누르고 커버를 뒤로 밀면 배터리 장착부가 나옵니다.
사용 배터리는 AAA 배터리 2개입니다. (신품 공급시 포함)
항상 양호한 품질의 알카라인 배터리를 사용하여 주십시오.

On/Off 스위치 - 눌러서 전원을 켭니다.
- 전원이 켜져 있고 작동 중에는 녹색 LED가 점멸합니다.
- 스위치를 2초 이상 누르면 전원 꺼짐을 알리는 신호음이 두 번 울립니다. (활동이 감지되지 않을 경우, 약 3분 후에 오토 파워 오프가 작동합니다.)
감도 감쇠 버튼 - 누르고 있으면 전압 감지 시스템의 감도를 감쇠합니다. 이 기능은 묶여있거나 복잡한 케이블 내에서 충전부를 추적 또는 식별하는 데 매우 유용합니다.